

GECKO IN.K1001 Dotykowy Panel Sterowania do wanien spa ogrodowych



Producent	Gecko
Gwarancja	24 miesiące

Opis produktu

Gecko in.k1001 to nowoczesny panel sterowania, który łączy elegancki design z zaawansowaną funkcjonalnością. Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, zarządzanie wszystkimi funkcjami SPA staje się prostsze i bardziej efektywne.

KLUCZOWE FUNKCJE:

Odporność na warunki środowiskowe: Obudowa panelu jest odporna na zachlapania, co zapewnia niezawodne działanie w wilgotnym środowisku.

Kolorowy wyświetlacz: Jasny i czytelny ekran LCD o przekątnej 4,3 cala umożliwia łatwe odczytywanie parametrów i komunikatów.

Intuicyjna obsługa: Dotykowy ekran z interaktywnym interfejsem zapewnia szybki dostęp do najważniejszych funkcji SPA.

Zaawansowane programowanie: Możliwość ustawienia harmonogramów filtracji, trybów ekonomicznych oraz przypomnień o konserwacji.

Kontrola audio: Integracja z systemami in.stream lub in.tune pozwala na sterowanie funkcjami audio bezpośrednio z panelu.

Personalizacja ustawień: Możliwość dostosowania jednostek temperatury, języka, formatu czasu oraz orientacji wyświetlacza.

FUNKCJE PANELU STEROWANIA GECKO IN.K1001:

Regulacja temperatury: Precyzyjne ustawienie żądanej temperatury wody.

Sterowanie pompami: Obsługa wielu pomp wodnych i powietrznych z możliwością synchronizacji ich pracy.

Oświetlenie: Sterowanie oświetleniem SPA, w tym kolorami i intensywnością światła.

Tryby pracy: Ustawienia trybu standardowego, ekonomicznego, super oszczędnego oraz weekendowego.



Programowanie filtracji: Ustawianie czasu rozpoczęcia, długości trwania i częstotliwości cykli filtracyjnych.

Przypomnienia o konserwacji: Automatyczne przypomnienia o konieczności wykonania czynności konserwacyjnych, takich jak czyszczenie filtrów.

Sterowanie audio: Obsługa funkcji audio (głośność, wybór źródła) w połączeniu z kompatybilnymi systemami.

Ustawienia systemowe: Dostęp do ustawień daty, godziny, języka, jednostek temperatury i orientacji wyświetlacza.

WYMIARY:

Panel sterowania: 154 mm x 98 mm x 23 mm

Przekątna ekranu: 4,3" (ok. 109 mm)

Powierzchnia wycięcia: 143 mm x 89 mm

KOMPATYBILNOŚĆ:

Panel in.k1001 jest kompatybilny z systemami sterowania Gecko z serii X i Y, w tym:

in.xe

in.xm2

in.ye

in.yj

in.yt

Połączenie odbywa się za pomocą standardowego złącza in.link, co zapewnia łatwą integrację z systemem SPA.